




Philips LED
Spot

4,5 W-2,8 W-1,3 W (50 W)

GU10

Varm hvid



Én spot, tre lysindstillinger

Fungerer sammen med din aktuelle kontakt

Hvis du har brug for et stemningsskift, der passer til dine forskellige gøremål. Vælg nemt din indstilling. Arbejder sammen med din eksisterende lyskontakt. Der er ikke brug for lysdæmper eller ekstra installationer.

Velegnet til spots og generel belysning

- 36° halogenlysstråle

Auto-hukommelse

- Lyskilden kan huske din sidste indstilling
- Gendan lyskilden til fabriksindstillingerne

Plug and Play, ganske enkelt

- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation
- Tre lysindstillinger fra 2700 K til 2500 K til 2200 K

PHILIPS

Spot
4,5 W-2,8 W-1,3 W (50 W) GU10, Varm hvid

Specifikationer

Egenskaber for pære

- Facon: Spot
- Sokkel/fatning: GU10
- Spænding: 230 V
- Kan dæmpes: Nej

Strømforbrug

- Watt-tal: 4,5-2,8-1,3 W W
- Tilsvarende watt-tal: 50 W
- Energimærke: A+
- Strømforbrug pr. 1000 timer: 4,5-2,8-1,3 W kW-timer

Lyskarakteristika

- Lysudbytte: 350-140-40 lumen
- Strålevinkel: 36 °
- Farve: Varm hvid, kølig hvid

- Farvetemperatur: 2700-4000 K
- Lyseffekt/finish: Varm hvid, Køligt hvidt
- Starttid: <0,5 s
- Nominel intensitet af lysstråle i midten: 800/320/90 cd

Holdbarhed

- Pærens levetid: 15.000 time(r)
- Antal tændingscyklusser: 100.000
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,7
- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år

Andre karakteristika

- Strømfaktor: 0,45
- Sortiment: SceneSwitch
- Klassifikationsrisikogruppe for lyskilde: RG0

8718696598580

Vigtigste nyheder

36° halogenlysstråle



Dette LED-spot har en velkendt fokuseret lysstråle, der ligner og føles som halogenspot - det er velegnet til både indirekte og almindelig belysning.

Automatisk hukommelse (SceneSwitch)

Denne SceneSwitch-lyskilde har en indbygget hukommelseschip, som husker din sidste lysindstilling, hvis kontakten er slukket i mere end 6 sekunder. Hvis du ikke skifter mellem aktiviteter så ofte, er lyset i din foretrukne tilstand, når du tænder det igen.

Plug and Play

Leverer en række fantastiske lysscener fra første brug, som passer til dine forskellige behov og humørskift. Intelligensen sidder i selve lyskilden, så der er ikke behov for lysdæmper eller andre ekstra installationer. Du skal blot udskifte lyskilden med denne SceneSwitch-lyskilde, så kan du skifte mellem forskellige scener ved et tryk på din eksisterende vægkontakt. Med en minimal indsats kan du nyde maksimal komfort. Nu kan du nemt ændre atmosfæren alt efter, hvad du laver, og hvilket humør du er i.

Nulstil (SceneSwitch)

Hvis du bruger flere lyskilder, og de ikke længere er synkroniseret, skal du blot trykke to gange på kontakten (slukke den og tænde den igen inden for 1 sekund) for at gendanne lyskilderne til fabriksindstillingerne.

Tre lysindstillinger

Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Lyskilder med en lav kelvin-værdi giver et varmt og hyggeligt lys, mens dem med højere kelvin-værdi giver et mere energigivende lys. Disse nye SceneSwitch-lyskilder gør det muligt at skifte fra funktionel belysning til naturligt lys og til et hyggeligt, varmt og dæmpet lys. Lysniveauet kan ændres fra 100 % til 40 % til 10 %. Nu kan du nemt tilpasse rummet til en lang række opgaver eller efter dit humør.



Udgivelsesdato
2016-07-26

Version: 2.0.1

12 NC: 9290 012 64301

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com